

AKG C 1000 S

Der Unterschied fällt auf!



Das neue C 1000 S.
Jetzt mit Batterie-
Status-LED.



AKG C 1000 S

- **Batterie-Status-LED zur zuverlässigen Überwachung im Batteriebetrieb**
- **Spannungsversorgung mittels 9 V-Batterie oder Phantomspeisung (9-52 V DC)**
- **PPC 1000: Wahlweise Nieren- oder Hypernierenförmige Richtcharakteristik**
- **Presence Boost Adapter PB 1000 zur Anhebung der Höhen**

Das C 1000 S ist dank seiner Vielseitigkeit sehr beliebt und eignet sich hervorragend für Aufnahme und Beschallung jeder Art.

Es arbeitet, falls keine Phantomspeisung zur Verfügung steht, auch über **interne Spannungsversorgung** durch handelsübliche **9 V-Blockbatterie** und ist somit optimal für den mobilen Einsatz geeignet. Durch die neue **Batterieüberwachungs-Elektronik** verfügt das C 1000 S nun auch über eine **zuverlässige Warnfunktion** mittels LED. Bei Unterschreitung der zu erwartenden Restspielzeit von 45 Minuten, leuchtet die rote LED über dem Schalter auf. Die Richtcharakteristik lässt sich durch Aufstecken des mitgelieferten **Polar Pattern Converters (PPC 1000)** auf die Kapsel rasch von **Niere** auf **Hyperniere** ändern. Der ebenfalls mitgelieferte, abnehmbare **Presence Boost Adapter PB 1000** bewirkt eine **Höhenanhebung** um 3 bis 5 dB bei 5 bis 9 kHz, die nicht nur die Sprachverständlichkeit verbessert, sondern auch Instrumente **brillant** klingen lässt.

TECHNISCHE DATEN

Richtcharakteristik:	Niere, Hyperniere (PPC 1000 aufgesteckt)
Übertragungsbereich:	50-20.000 Hz
Leerlauf-Übertragungsfaktor:	6 mV/Pa (-44 dBV)
Grenzschalldruckpegel (k=1%):	137 dB
Äquivalentschalldruckpegel (CCIR 468-3):	32 dB
Äquivalentschalldruckpegel:	21 dB-A
Signal/Rauschabstand (A-Bew.):	73 dB
Elektrische Impedanz:	200 Ohm
Empf. Lastimpedanz:	≥2.000 Ohm
Speisespannung:	9-52 Volt Phantomspeisung nach DIN 45596 oder interne 9 V-Batterie (6F 22)
Stromaufnahme:	ca. 2 mA
Anschlussstecker:	3 pol. XLR-Stecker
Oberfläche:	mattsilber lackiert
Abmessungen:	34 Ø x 220 mm
Netto/Bruttogewicht:	320 g/650 g
Mitgeliefertes Zubehör:	W 1000, SA 63, PPC 1000, PB 1000, Tragtasche
Optionales Zubehör:	B 18, MK 9/10, PF 80
Bestellnummer:	2331 Z 0007
Patentnummern:	AT 385.386/US 4.790.021 AT 392.182/DE 4.021.661





Abb. oben: Niere
Abb. unten: Hyperniere
(inklusive PPC 1000)



Kontroll-LED:
Batteriestatus o.k. – kurzes Aufleuchten der LED zur Bestätigung.



Das C 1000 S ist besonders im harten Broadcast-Einsatz so flexibel und zuverlässig wie ein Schweizer Messer.


Sobald die zu erwartende Restspielzeit 45 Minuten unterschreitet, leuchtet die rote LED über dem Schalter auf und gibt beim Einschalten ein kurzes Leuchtsignal als Hinweis für eine eingelegte, funktionsfähige Batterie. Bei angelegter Phantomspeisung ist die LED nicht in Betrieb.



Windschutz W 1000



Stativadapter SA 63



Polar Pattern Converter (links) und Presence Boost Adapter (rechts)



Speisung wahlweise über Phantomspeisung oder interne 9 V-Blockbatterie

AKG Acoustics GmbH

A Harman International Company
Lemböckgasse 21-25, P.O.B. 158,
A-1230 Wien/ÖSTERREICH,
Tel: (+43 1) 86 654-0*, Fax: -7516,
e-mail: sales@akg.com

AKG Acoustics GmbH

Bodenseestraße 228,
D-81243 München/DEUTSCHLAND,
Tel: (089) 87 16-0, Fax: -200,
e-mail: info@akg-acoustics.de

AUDIO TECH KST AG

Neue Bahnhofstraße 144,
4132 Muttentz – BL/SCHWEIZ,
Tel: (061) 461 09 00, Fax: -31,
e-mail: info@audiotech.ch

www.akg.com

